## Dowload MicroSIP: https://www.microsip.org/downloads



## Xong:

- 1. Cấu hình đăng ký tài khoản:
- Ở MicroSIP chọn mũi tên sau đó chọn Thêm tài khoản

S MicroSIP	-		I	
Điện thoại Lịc	h sử gọi Danh	bạ 上 💌	Thêm tài khoản Cài đặt	2 Ctrl+P
		~	Phím tắt	Ctrl+S
1	2 ABC	3 DEF	<b>Luôn hiện trên cùng</b> Xem file log	
<b>4</b> GHI	JUL	OMINO	Truy cập trang web	Ctrl+W
7 PORS	8 TUV	9 wxyz	Giúp đỡ	Ver. 3.21.3
*	0	#	Thoát	Ctrl+Q
R	+	С		
۲	Gọi Ngay	Ģ		
-		+		
<u> </u>		+		
MicroSID	DND AA	CONF REC		

- Tiếp đến sẽ cần đăng nhập cấu hình các thông tin của tài khoản:

- Các thông số của tài khoản cần có để thực hiện thiết lập tài khoản:
  - Tên tài khoản, ví dụ "7998"
  - Máy chủ sip, ví dụ "cc11.ity.vn:55000"
  - Tên người dung, ví dụ "7998"
  - Domain, ví dụ "*cc11.ity.vn:55000*"
  - Đăng nhập, ví dụ "7998"
  - Mật khẩu, ví dụ "*TH*@7103!"

Tài k	hoản		$\times$	
1	Tên tài khoản	7998	1	
	Máy chủ SIP	cc11.ity.vn:55000	2	
	SIP Proxy		2	
2	Tên người dùng*	7998	2	
-	Domain*	cc11.ity.vn:55000	2	
	Đăng nhập	7998	2	
3	Mật khấu	*********	2	
	Ten hien thị		2	
	Số hộp thư thoại		2	
	Mã gọi		2	
Quay số kế hoạch			2	
		Hide Caller ID	2	
м	ã hóa phương tiện	Vô hiệu hóa $\checkmark$	2	
Transport		UDP	2	
Public Address		Tự động 🗸	2	
	Đăng ký Làm mới	300 Cố sống đi 15		
	Publish Presence			
	Cho phép ghi đè IP		2	
			2	
🗌 Vô hiệu hóa bộ đếm thời gian 🛛 💈				
x Lưu Đóng/Hủy				

Xong ấn L**ưu** 

Khi đăng nhập thành công thì tài khoản sẽ ở trạng thái Trực tuyến

S MicroSIP -	–		$\times$	
Điện thoại Lịch sử gọi Danh bạ				
			~	
1	2 ABC	<b>3</b> DE	F	
<b>4</b> GHI	5 JKL	<b>6</b> MNO		
7 PORS	<b>8</b> TUV	9 wxyz		
*	0	#		
R	+	С		
۲	Gọi Ngay		Ģ	
-			+	
<u> </u>			+	
	DND AA	CONF	REC	
📕 Trực tuyến		1	7998	

## 2. Cấu hình

- Ở MicroSIP chọn mũi tên sau đó chọn Cài đặt

😉 MicroSIP	—			
Điện thoại Lị	ch sử gọi Danh	<sub>ba</sub> 1 💌	<ul> <li>Hoạt động</li> <li>Sửa tài khoản</li> <li>Thêm tài khoản</li> </ul>	Ctrl+M
1	<b>2</b> ABC	3 DEF	Cai đặt Z Phím tắt	Ctrl+P Ctrl+S
<b>4</b> GHI	5 JKL	6 MNO	Luôn hiện trên cùng	
7 PORS	<b>8</b> TUV	9 wxyz	Truy câp trang web	Ctrl+W
*	0	#	Giúp đỡ	Ver. 3.21.3
R	+	С	Thoát	Ctrl+Q
۲	Gọi Ngay	Ţ.		
-		+		
<u>+</u> -		+		
	DND AA	CONF REC		
Truc tuvén		7998		

ài đặt				
2	🗹 Chế độ cuộc gọi đơn			
Nhạc chuông	X	2	Thu âm cuộc gọi 🗌	C: \Users\Admin\Desktop\Recordings X
				●MP3 ○WAV ☑REC
Thiết bị reo chuông	Mặc định v 1	1	Phương pháp DTMF	Tự động V
Loa ngoài	Mặc định v 2		Tự động trả lời	Nút điều khiến 🗸
Mic	Mặc định 🗸 3	Т	ừ chối cuộc gọi đến	Nút điều khiển 🗸 🗸
4 🗌 Khu	uếch đại micro	2 Da	inh mục người dùng	
Điệ	lu chinh phần mềm	2 Danh s	ách hành động mặc	Mặc định 🗸 🗸
Opus 24 kHz G.722 16 kHz G.722.1 16 kHz G.722.1 16 kHz G.723.8 kHz G.723 8 kHz GSM 8 kHz	G.711 A-law G.711 u-law	2   Xi 2   Si 2   Si 2	ử lý nút phương tiện ự kiện âm thanh ưa lên trước khi có ci i trí bật ngẫu nhiên hờ cuộc gọi	<ul> <li>☐ Hỗ trợ tai nghe</li> <li>2 ☐ Kích hoạt file log</li> <li>aộc gọi đến 2 ☐ Kích hoạt tài khoản nội bộ</li> <li>2 ☑ Báo cáo sự cố</li> <li>☐ Tất Nhân tin</li> </ul>
□VAD 2 ✓EC □op	pus 2ch 🛛 2 🔲 Bắt buộc giải mã cuộc gọi đến 🔲 Tất video	Kiế	ếm tra bản cập nhật	Hàng tuần 🗸 🗸
Máy ảnh	Mặc định v P			
Mã hóa video	Mặc định 🗸 🗸	2		
⊠H.264	☑ H. 263 ☑ VP8 Tộc độ (bit) của 256			
Cống nguồn 0	rport Cống RTP 0 - 0	2		
Tên máy chủ	DNS SRV	2		
5 Máy chủ STUN				
				Dist.
				Luu Đông/Huy

- Sau khi vào phần Cài đặt sẽ hiện bảng các thông số cần setup:

Chọn theo thứ tự như ảnh :

- 1 + 2 + 3: Chọn sang tai nghe Headphone/ USB
- 4: Bỏ tích KHUẾCH ĐẠI MICRO
- 5: Bỏ tích MÁY CHỦ STUN

Xong ấn L**ưu** 

- Setup volume - trên phần mềm MICROSIP

S MicroSIP			1	$\times$
Điện thoại Lịch sử	rgọi Danhbạ			•
			~	]
1	2 ABC	3 DEF	=	
<b>4</b> GHI	5 JKL	<b>6</b> MN	<b>6</b> MNO	
7 PORS	<b>8</b> TUV	9 wxyz		
*	0	#	#	
R	+	С		<
۲	Gọi Ngay		Ģ	
	1		+	]
<u>.</u> –		1	+	
	DND AA	CONF	REC	
MicroSIP				

---- Kết thúc quá trình cài đặt ----